

### DIMMER FÖR TRANSFORMATOR

Art: 14338

E-nummer: 17 097 82

Inbyggnadsmottagare för glödljus, 230 V halogenlampor och de flesta typer av lågvoltshalogen med elektronisk transformator.

ECMR-250 har fördelar av att inkoppling sker endast via fas och tändtråd.

Kompatibel med samtliga sändare inom System Nexa.



### SPECIFIKATION

Mått: 52x 25 mm

RF-frekvens: 433,92 MHz

Märkning in: 220-240 V ~ 50 Hz

Glödljus: 40-250W

Halogen 230V: 40-250W

Elektronisk transformator: 40-220VA

Dimmer: Trailing Edge

Strömförbrukning i viloläge: < 0,8W